Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Das EDDA-Experiment

Für das Verständnis nuklearer Wechselwirkungen und Kräfte ist eine genaue Vermessung der elastischen Proton-Proton-Streuung unerläßlich. Die zur Zeit existierenden Daten weisen aber vor allem in dem Energiebereich über 1.2GeV große Lücken auf und lassen keine zufriedenstellende Untersuchung über ein geeignetes Nukleon-Nukleon Wechselwirkungsmodell zu. Rückschlüsse aus experimentell gewonnenen Daten auf ein fundamentales Wechselwirkungsmodell werden mit Hilfe von Streuphasenanalysen [DOH97] gezogen. Diese Methode erfordert allerdings eine möglichst genaue und über einen weiten Energiebereich vollständige Datenmenge. Hier sind Präzisionsexperimente erforderlich, die für eine Verbesserung des Weltdatensatzes sorgen.

Ein solches Experiment stellt das EDDA-Experiment dar. Mit Hilfe des EDDA-Experiments kann der differentielle Wirkungsquerschnitt der elastischen Proton-Proton-Streuung sehr genau und mit guter Statistik sowohl in seiner Energieabhängigkeit als auch in seiner Winkelabhängigkeit erfaßt werden. Ein weiteres Ziel ist die Klärung der Existenz von dibaryonischen Resonanzen, die sich als Strukturen in den Anregungsfunktionen zeigen sollten [WOL96].

Ermöglicht wird eine solche Präzisionsmessung durch den Einbau von EDDA am internen Strahlplatz TP2 des Protonen-Beschleunigers COSY (**CO**oler **SY**nchrotron) des Forschungszentrums Jülich. Dieser Beschleuniger stellt einen Protonenstrahl mit sehr kleiner Ausdehnung und großer Impulsschärfe ($\Delta p/p = 1\times10^{-3} - 2\times10^{-4}$) bis zu einem Strahlimpuls von 3300 MeV/c zur Verfügung. Durch die Verwirklichung des EDDA-Experimentes als internes Strahlexperiment wird eine Messung während der Rampe, das heißt während der Hochbeschleunigungsphase des Synchrotrons, durchführbar. Man unterbindet durch ein wiederholtes Durchfahren der Rampe in kurzen Zeitabständen systematische Fehler, die aus Langzeitveränderungen resultieren. Diese sogenannte *multi-pass-technique* sorgt für eine sehr effiziente Datenaufnahme und hohe Luminosität. So kann mit EDDA der Wirkungsquerschnitt in einem Energiebereich von 500 - 2500 MeV in kleinen Energieschritten und mit gleichzeitig hoher Winkelauflösung vermessen werden[ALB97].Voraussetzung für diese Meßmethode ist ein Target, das den Strahl bei jedem Durchgang annähernd unbeeinflußt läßt.

In der ersten Phase des EDDA-Experiments wird der spinunabhängige Wirkungsquer-



Abbildung 1.1: *Der EDDA-Detektor. Der Protonenstrahl trifft auf das in der Targetgabel eingespannte Fädchentarget. Die gestreuten Teilchen durchqueren von innen nach außen: Strahlrohr, Innenschale (H), Stäbe der Außenschale (B) und Ringe (R) bzw. Fasern (F) der Außenschale.*

schnitt mittels Streuung des Protonenstrahls an einem nur 4 μm $\times$ 5 μm dünnen Fädchentarget [MOS91] aus Polypropylen ($(CH_2)_n$) gemessen. Das eigentliche Target stellt hierbei der gebundene Wasserstoff dar. Durch den ständigen Beschuß mit Strahlprotonen werden viele Elektronen aus dem Target ausgelöst, so daß sich das Polypropylenfädchen statisch auflädt. Um es vor dem Zerreißen zu schützen, wird das Fädchen mit einer dünnen Aluminiumschicht bedampft und über eine metallische Halterung, der Targetgabel, geerdet. So können herausgelöste Elektronen nachgeführt werden. Gleichzeitig wird dieser Elektronenstrom als Luminositätssignal verwendet und über ein äußerst empfindliches Picoampermeter registriert [MOS94, SCHE94].

Eine Hebevorrichtung sorgt für das Einfahren des Fädchentargets in den Strahl. Zusammen mit einer drehbaren Halterung für die Targetgabeln können so problemlos bis zu fünf Targets ausgetauscht werden. Dabei werden nicht nur CH_2-Targets sondern auch reine Kohlenstoff-Targets eingesetzt. Mit Hilfe dieser C-Targets werden Messungen zur Bestimmung des unvermeidbaren Untergrunds an inelastischen und quasielastischen Streuereignissen der Strahlprotonen am Kohlenstoff des CH_2-Targets durchgeführt. Nach geeigneter Skalierung lassen sich so die vorgetäuschten elastischen pp-Streuereignisse in der Datenauswertung korrigieren.

Der EDDA-Detektor ist zylindrisch um das Strahlrohr angeordnet. Die sogenannte *Außenschale* [WOL96] besteht aus einer zweilagigen Anordnung von Szintillatorelementen. Zunächst passiert ein gestreutes Teilchen eine Lage aus 32 beidseitig auslesbaren Szintillatorstäben, die der Bestimmung des Azimutwinkels φ dienen. Anschließend durchquert das Teilchen eine Lage von 2$\times$29 Halbringen, bestehend aus Plastikszintillatoren und szintillierenden Fasern, mit deren Hilfe der Polarwinkel θ gemessen werden kann. Diese Anordnung erlaubt eine Abdeckung der vollen 2π des φ-Bereichs und des θ-Winkelbereichs von 10^0 - 72^0. Die Winkelauflösung wird durch das Prinzip der *Amplitudenteilung* [BIS93] erhöht. Ein teilweiser Überlapp der Stäbe und Ringe untereinander sorgt für eine winkelabhängige Energiedeposition des Teilchens in mindestens zwei Stäben und zwei Ringen. Durch die jeweilige Analyse der Lichtausbeute benachbarter Elemente wird eine bis zu fünffache Verbesserung der Ortsauflösung erreicht, als es durch die bloße Granularität des Detektors möglich wäre. Man erreicht eine Winkelauflösung in θ_{lab} (φ) von $\approx 1.4^0 (1.8^0)$.

Zur Identifizierung der gesuchten elastischen pp-Streuereignisse werden zwei Eigenschaften dieser Streuung zur Triggerbildung [SCHW91] herangezogen:

1. **Koplanarer Trigger**: Strahl und die beiden gestreuten Protonen liegen in einer Ebene. D.h. zwei gegenüberliegende Stäbe müssen feuern.

$$|\varphi_1 - \varphi_2| = 180^0 \tag{1.1}$$

2. **Kinematischer Trigger**: Die Streuwinkel der beiden Protonen sind kinematisch in Abhängigkeit von der Strahlenergie miteinander verknüpft. Aufgrund dieser Beziehung wird eine Koinzidenz zwischen zwei bestimmten Ringen gefordert.

$$\tan\theta_{lab1} \cdot \tan\theta_{lab2} = \frac{2m_p}{T_{beam} + 2m_p} \tag{1.2}$$

Mit Hilfe dieses zweifachen Triggers werden vor allem inelastische Reaktionen sowohl am Wasserstoff als auch am Kohlenstoff sehr effizient unterdrückt.

Seit März 1997 ist die Messung in eine zweite Phase eingetreten. Es wurde erfolgreich ein Atomstrahltarget [ALT97] eingebaut, welches die Produktion eines polarisierten Wasserstoffstrahls ermöglicht. Zusammen mit dem seit Mai 1996 polarisierbaren Protonenstrahl des COSY-Beschleunigers kann nun die Streuung polarisierter Protonen an polarisierten Protonen gemessen werden. Ziel ist die Vermessung von Analysierstärken und Spinkorrelationsparametern über einen großen Energie- und Winkelbereich hinweg.

Aufgrund der wesentlich größeren Wechselwirkungszone des Atomstrahltargets mit dem Protonenstrahl reicht die Außenschale zur Vertexrekonstruktion nicht mehr aus. Daher ist im Juli 1996 eine *Innenschale* [ZIE97] eingebaut worden, die zusammen mit der Außenschale ein sehr genaues Instrument zur Vertexrekonstruktion [THO96] darstellt. Sie besteht aus 640 szintillierenden Fasern, die in einer Doppelhelix angeordnet sind. Die Fasern sind mit abwechselndem Wicklungssinn in vier Schichten auf dem Strahlrohr angebracht, so daß bei zwei aufeinander folgenden getroffenen Schichten ein eindeutiger Durchstoßpunkt rekonstruiert werden kann.

Zur Normierung der Daten stehen bei Verwendung des Fädchentargets zwei redundante Verfahren zur Verfügung:

- Beim Sekundärelektronenmonitor (**SEM**) handelt es sich um ein äußerst empfindliches Picoampermeter, welches den Erdstrom zur Kompensation herausgelöster Sekundärelektronen aus dem leitend verbundenen Target mißt. Der Messung liegt die Proportionalität zwischen der Anzahl herausgelöster Elektronen und der von den Strahlprotonen im Target deponierten Energie zugrunde [STE57]. Dies ist die Methode, mit der die bisher veröffentlichten Daten normiert wurden [ALB97].

- Mit Hilfe von **PIN-Dioden** [SCHE94], die noch unter der Innenschale an vier ausgewählten Positionen unter $\theta_{lab} = 40^0$ angebracht sind, werden die Zählraten der sogenannten $\delta-$Elektronen bestimmt. Das Aluminiumstrahlrohr ist an diesen vier Stellen von 2mm auf 0.25mm heruntergefräst worden. Die $\delta-$Elektronen entstehen bei elastischen Stößen der Strahlprotonen mit den Elektronen im Target. Da die Produktionsrate der $\delta-$Elektronen durch die Rosenbluth-Formel beschrieben wird und die Wirkungsquerschnitte sehr genau bekannt sind, stellt diese Reaktion eine geeignete Vergleichsreaktion dar.

Beide Methoden ergeben eine Übereinstimmung der Normierung innerhalb von 2.5% über den gesamten Energiebereich. Sie bieten beide aber nur die Möglichkeit zu einer relativen Normierung, das heißt zu dem Verhältnis der Normierungen bei verschiedenen Energien. Für die absolute Normierung der Daten greift man auf Winkelverteilungen mit 1 % Fehler von Simon et al. [SIM93] zurück, die bei einem Strahlimpuls von 1455 MeV/c in einem externen Experiment gemessen wurden. Bei dieser Energie wird die Normierung angepaßt. Von dort aus wird dann mit Hilfe der EDDA-eigenen relativen Normierung auf andere Energien zurückgeschlossen.

Bei Verwendung des Atomstrahltargets bleiben prinzipiell nur noch die PIN-Dioden zur Normierungs- bzw. Luminositätsüberwachung. Allerdings stellen die Polarisationsobservablen, die mit dem Atomstrahltarget gemessen werden sollen, ein Verhältnis von Wirkungsquerschnitten dar, so daß eine Normierung hauptsächlich Kontrollzwecken dient. Eventuell wird aber mit diesem Atomstrahltarget noch die Reaktion

$$p + p \rightarrow d + \pi^+$$

untersucht.

1.2 Motivation und Ziel der Arbeit

Wie bereits erwähnt, werden sich die Luminositätsmonitore beim Atomstrahltarget auf die PIN-Dioden reduzieren, da das SEM naturgemäß nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Verbesserungen, die bezüglich der Bestimmung der Luminosität L_p im Rahmen dieser Diplomarbeit untersucht und umgesetzt werden, beziehen sich daher allesamt auf das Verfahren, welches die elastische e^-p - Streuung als Vergleichsreaktion zur Grundlage hat. Zentraler Punkt dieses Verfahrens ist die möglichst exakte Bestimmung der Luminosität L_{e^-} für die Reaktion

$$p + e^- \rightarrow p + e^-.$$

Die Luminosität L_{e^-} erhält man in zwei Schritten [DIE97]:

1. Experimentell wird die genaue Anzahl N_{e^-} der $\delta-$Elektronen bestimmt.

2. Simulationen liefern eine Luminosität pro Elektron L_{e^-} Hier geht vor allem die Effizienz der PIN-Dioden ein, definiert als das Verhältnis der Anzahl detektierter Teilchen zur Anzahl der in Richtung PIN-Diode fliegenden Teilchen.

Aus diesen beiden Schritten erhält man dann die Luminosität L_{e^-} :

$$L_{e^-} = \mathrm{L}_{e^-} \cdot N_{e^-} \tag{1.3}$$

Über das stöchiometrische Verhältnis $\frac{n_p}{n_e}$ von Protonen zu Elektronen im Target (siehe Gleichung 2.9), das zwar nicht bekannt ist aber während eines ca. 10s dauernden COSY-Zyklus (Abschnitt 4.2) als konstant vorausgesetzt wird, schließt man auf L_p.

Speziell bei der experimentellen Bestimmung der Anzahl von $\delta-$Elektronen sind einige Verbesserungen wünschenswert. Im Vordergrund steht hier eine möglichst saubere Hadronenseparation von den gesuchten Elektronen. Dieser hadronische Untergrund besteht überwiegend aus über einen weiten Energiebereich verteilten Pionen und Protonen. Die hinter einer PIN-Diode liegenden Außschalenelemente sind mit der PIN-Diode in Koinzidenz geschaltet. Da die Energie der Elektronen nicht ausreicht, um die Außenschale zu erreichen (Tabelle 2.1), handelt es sich bei diesen koinzidenten Ereignissen um Hadronen. Um vom Zählereintrag der PIN-Diode auf die richtige e^-– Rate zu schließen, werden für jedes zehnte Ereignis auch Energiedepositionen festgehalten, anhand derer man eine Entscheidung zwischen Hadron, Elektron und elektronischem Rauschen fällt (siehe Abschnitt 2.4):

$$N_{e^-} = \frac{10 \times (N_{PIN} - N_{koinz})}{10 \times N_{PIN} + N_{AS}} \cdot N_{Z\ddot{a}hler} \tag{1.4}$$

N_{PIN} : Anzahl von Ereignissen, die in den PIN-Dioden einen Energiebetrag deponieren, der über der Schwelle liegt
$\rightarrow$ beinhaltet sowohl Elektronen als auch hadronische Ereignisse

N_{koinz} : Anzahl von Ereignissen, die koinzident in PIN-Diode und dahinter liegenden Außenschalenelementen Energie deponieren
$\rightarrow$ Hadronen

N_{AS} : Anzahl von Ereignissen, die von der Außenschale getriggert werden und in der PIN-Diode Energie deponieren
$\rightarrow$ elastisch gestreute Protonen

Neben Problemen bei der Hadronenseparation (Abschnitt 2.4) hat man aufgrund des zehnfach untersetzten PIN-Dioden-Triggers zusätzlich statistische Fehler zu bewältigen. Ungenauigkeiten bei der Schwellenbestimmung zur Abtrennung von elektronischem Rauschen gehen sowohl in die Auswertung experimenteller Daten als auch in die Simulationen ein. Auf Verbesserungen in der Elektronik und der Schwellenfestlegung wird in Kapitel 2 eingegangen.

Schwerpunkt dieser Diplomarbeit ist die Umsetzung der Idee, anstelle einer PIN-Diode immer zwei PIN-Dioden in der Abfolge *1.PIN-Diode - Absorber - 2.PIN-Diode* hintereinanderzuschalten. Auf diese Weise erhält man ein Teilchenteleskop, welches zu einer Verbesserung in der Teilchenidentifikation führen sollte. Allein durch die Statistik ist hier eine Verkleinerung des prozentualen Fehlers als Folge der fehlenden Untersetzung von etwa 30% zu erwarten. Mit der konkreten Ausarbeitung und genaueren Untersuchungen dieser Idee befassen sich Kapitel 3 und 4.

Außerdem werden die Einflüsse des sich aus dem Einsatz des Atomstrahltargets veränderten Bedingungen untersucht. Zum einen wird der Auswirkung des zur Ausrichtung des Protonenspins notwendigen Magnetfeldes auf den $\delta-$Elektronennachweis und zum anderen der Möglichkeit einer *absoluten* Luminositätsbestimmung nachgegangen. Da der Atomstrahl ein reines Wasserstofftarget darstellt, ist das stöchiometrische Verhältnis $\frac{n_p}{n_e}$ im Gegensatz zum aluminisierten CH_2-Fädchentarget bekannt.

Kapitel 2

Luminositätsmessung bei EDDA

2.1 Rosenbluth - Formel

Die für die Luminositätsmessung mit PIN-Dioden relevanten $\delta-$Elektronen unterliegen den Gesetzen der elastischen $e^- p-$Streuung. Aus der Quantenelektrodynamik und relativistischen Kinematik sind als Funktion der Strahlenergie der Protonen Wirkungsquerschnitt und Energie der gestreuten $\delta-$Elektronen in Abhängigkeit vom Polarwinkel θ_{lab} bekannt (Abbildung 2.1). Beschrieben wird dieses Verhalten durch die Rosenbluth-Formel. Bei dem im EDDA-Experiment zugänglichen Energiebereich kommt es nur zu einem sehr geringen Impulsübertrag (typischerweise in der Größenordnung von $1 MeV/c$), so daß die Strukturfunktion des Protons vernachlässigbar wird und das Proton als strukturloses Dirac-Teilchen interpretiert werden kann. Für den differentiellen Wirkungsquerschnitt ergibt sich [LEO93]:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}_{lab} = (\hbar c \cdot \alpha)^2 \cdot \left[\frac{t^2 + 2st + 2(s - m_e^2 - m_p^2)^2}{8 m_e^4 \cdot p_{beam}^2 \cdot \beta_{cm}^2 \cdot \cos^3 \theta_{lab}} \right] \tag{2.1}$$

Für β_{cm} und die lorentzinvarianten Mandelstam-Variablen gilt dabei:

$$\beta_{cm} = \frac{p_{beam}}{(E_{beam} + m_e)} \tag{2.2}$$

$$s = m_p^2 + m_e^2 + 2 E_{beam} m_e \tag{2.3}$$

$$t = -2 T_e m_e = \frac{4 m_e^2 \cdot \beta_{cm}^2 \cdot \cos^2 \theta_{lab}}{\beta_{cm}^2 \cdot \cos^2 \theta_{lab} - 1} \tag{2.4}$$

θ_{lab}	:	Streuwinkel des Elektrons zur z-Achse
m_p	:	Masse des Protons in MeV/c^2
m_e	:	Masse des Elektrons in MeV/c^2
p_{beam}, E_{beam}	:	Impuls, Energie des einlaufenden Protons
T_e	:	Kinetische Energie des gestreuten Elektrons
α	:	Feinstrukturkonstante = $\frac{1}{137}$
s, t	:	Mandelstam-Variablen
$\hbar c$	:	197.327 MeVfm

Die kinetische Energie T_e der gestreuten $\delta-$Elektronen erhält man Gleichung 2.4:

$$T_e = \frac{2m_e \cdot \beta_{cm}^2 \cdot \cos^2\theta_{lab}}{1 - \beta_{cm}^2 \cdot \cos^2\theta_{lab}} \tag{2.5}$$

Dies beschreibt gleichzeitig die Energie eines Elektrons beim Eintritt in das Aluminiumstrahlrohr im Winkelbereich der PIN-Dioden. Für drei typische Energien erhält man:

T_p	500 MeV	1500 MeV	2500 MeV
$T_e(\theta_{lab} = 37.10^0)$	0.56 MeV	1.21 MeV	1.46 MeV
$T_e(\theta_{lab} = 40.00^0)$	0.52 MeV	1.02 MeV	1.21 MeV
$T_e(\theta_{lab} = 43.43^0)$	0.45 MeV	0.83 MeV	1.05 MeV

Tabelle 2.1: *Kinetische Energie der $\delta-$Elektronen für drei relevante Winkel, die sich aus der Geometrie der Aluminiumausfräsungen ergeben*

Für einen Detektor, der im Inneren des EDDA-Strahlrohres plaziert ist, stellt die Rosenbluth-Formel die zentrale Physik bezüglich der Häufigkeitsverteilung der Elektronen dar. Die Problematik besteht hier im wesentlichen in der eindeutigen Identifikation der Elektronen gegenüber anderen Teilchen und elektromagnetischen Einstreuungen.

Für Detektoren außerhalb des Strahlrohres spielt die Massenbelegung durch das 250μm dicke Alufenster eine große Rolle. Hier hat man es mit statistischenVorgängen der Vielfachstreuung und des Energiestraggling zu tun, die das Hauptproblem bei der Bestimmung der e^--Zählraten darstellen.



Abbildung 2.1: *Differentieller Wirkungsquerschnitt und kinetische Energie für $\delta-$Elektronen bei drei verschiedenen Strahlenergien im relevanten Winkelbereich von $\theta_{lab} = 20^0$ bis $\theta_{lab} = 60^0$*

2.2 Luminosität und Meßmethoden

Um bei EDDA Wirkungsquerschnitte für die elastische pp-Streuung bestimmen zu können, ermittelt man die zugehörigen Zählraten im Experiment und schließt daraus auf die gesuchten physikalischen Werte. Die Vermittlerrolle zwischen Wirkungsquerschnitt σ_p und Zählrate $\frac{dN_p}{dt}$ übernimmt dabei die Luminosität L_p:

$$\frac{dN_p}{dt} = L_p \cdot \sigma_p \tag{2.6}$$

Die Luminosität läßt sich für einen homogenen Teilchenstrahl und eine gleichmäßige Massenbelegung des Targets berechnen über die Gleichung:

$$L = \frac{dN_{beam}}{dt} \cdot \frac{N_{\text{target}}}{F} \tag{2.7}$$

mit

N_{beam}	:	Anzahl der Strahlteilchen
N_{target}	:	Anzahl der Targetteilchen
F	:	Fläche des Targets

Interne Experimente wie das EDDA-Experiment lassen die Bestimmung der Luminosität auf diesem direkten Wege aber nicht zu, da die Strahlintensität nur ungenau meßbar ist und sich der Überlapp zwischen Target und Strahl zeitlich schnell ändern kann. Sowohl beim Fädchentarget als auch beim Atomstrahltarget hat man es mit einem komplizierten Überlapp aus Protonenstrahl mit dynamischem Intensitätsprofil[1] und Target zu tun. Speziell die Messung bei EDDA in einer Rampe, die mit ca. 1 GeV/c/s hochgefahren wird, macht die Luminosität zudem zu einer Funktion der Strahlenergie.

Diese Schwierigkeiten lassen sich umgehen durch die Messung einer geeigneten Vergleichsreaktion mit bekannter Energieabhängigkeit, mit deren Hilfe man auf die Luminosität für elastische pp-Streuung schließen kann.

Bei Messungen mit dem CH_2-Feststofftarget werden die folgenden beiden, unabhängigen Luminositätsmonitore verwendet:

1. **Sekundärelektronenmonitor (SEM):**

   Das Prinzip des SEM beruht auf der Messung herausgelöster Sekundärelektronen. Beim Durchgang des p-Strahls durch das CH_2-Target deponieren die Protonen einen Energieanteil im Target aufgrund von e^-p-Stößen. Die dabei entstehenden primären δ-Elektronen sorgen auf ihrem verbleibenden Weg im Target für die Entstehung vieler weiterer niederenergetischer Sekundärelektronen. Diese Sekundärelektronen werden zum Teil von der Oberfläche des Targets „abgedampft“. Die Anzahl der herausgeschlagenen Elektronen bewirkt nun einen Leckstrom, der über die aluminiumbedampften CH_2-Targets und über leitende Halterungen mit dem Erdpotential verbunden ist. Dieser Strom liegt im nA-Bereich und wird über ein speziell für

[1] Veränderung der Strahlposition und -breite während der Rampe

diese Zwecke entwickeltes Picoampermeter [SCHE94] gemessen. Voraussetzung für diese integrale Strommessung zur Luminositätsbestimmung ist die Proportionalität zwischen der Anzahl herausgelöster Elektronen und dem Energieverlust der Strahlprotonen im Target. Diese Art der Luminositätsbestimmung ist bei Feststofftargetmessungen für die relative Normierung der EDDA-Daten verwendet worden und hat sich gut bewährt. Vor allem die schnelle, kontinuierliche Bereitstellung eines Luminositätssignals ohne nennenswerten statistischen Fehler ist von großem Vorteil. Allerdings kann mit dem SEM nur relativ gemessen werden, da die Abhängigkeit von Oberflächeneffekten zu stark ist [STE57,MOS94]. Außerdem steht der SEM für Messungen mit dem Atomstrahltarget prinzipiell nicht zur Verfügung.

2. **PIN-Dioden:**

   Die zweite Art der Luminositätsmessung beruht auf der Messung einer Reaktion bekannten Wirkungsquerschnitts, der Rate der δ-Elektronen.

   Unter Ausnutzung der Beziehung:

$$\frac{dN_e}{dt} = L_e \sigma_e \tag{2.8}$$

   wird die elastische e^-p-Streuung dazu verwendet, über den sehr genau bekannten Rosenbluth-Wirkungsquersschnitt σ_e die zugehörige Luminosität L_e zu berechnen. Hierbei wird der Energieverlust der δ-Elektronen auf ihrem restlichen Weg im Target vernachlässigt. Die Aufgabe des Experimentators besteht darin, die Anzahl N_e der δ-Elektronen möglichst genau zu bestimmen. Die Übertragung auf die Luminosität der pp-Streuung (Gleichung 2.6) geschieht über das stöchiometrische Verhältnis $\frac{n_p}{n_e}$ von Protonen und Elektronen im Target:

$$L_p = \frac{n_p}{n_e} L_e \tag{2.9}$$

   Grundsätzlich wäre es hiermit möglich, die Luminosität auch absolut zu bestimmen. Voraussetzung dafür wäre allerdings ein zeitlich konstantes oder zumindest ein zu jedem Zeitpunkt auch bekanntes stöchiometrisches Verhältnis. Leider erfüllt $\frac{n_p}{n_e}$ beide Bedingungen nicht. Das sogenannte „cross-linking“ [SCHE94] sorgt für eine Änderung des Wasserstoffgehaltes im CH_2-Target. Dieser zeitlich schleichende Prozeß entsteht durch das Herausdiffundieren des Wasserstoffs aus dem CH_2-Target aufgrund des ständigen Beschußes mit Strahlprotonen. Dies macht es notwendig, daß die Polypropylen-Targets regelmäßig ausgetauscht werden, da sonst der Wasserstoffgehalt gegenüber dem Kohlenstoffanteil zu gering wird. Beim Atomstrahltarget sollte eine absolute Luminositätsmessung prinzipiell möglich sein ($\frac{n_p}{n_e} = \frac{1}{1}$), da kein Kohlenstoffuntergrund vorliegt. Abhängig ist dies aber von einer sehr exakten Bestimmung der Anzahl der δ-Elektronen.

Im folgenden werde ich vor allem auf Probleme und Verbesserungen der PIN-Dioden-Messungen eingehen, da sie bei Verwendung des Atomstrahltargets die einzige Methode zur Luminositätsüberwachung darstellt.

2.3 Geometrie der PIN-Dioden-Anordnung

Bisher sind zum Nachweis der δ-Elektronen vier PIN-Dioden verwendet worden, die an vier ausgewählten Positionen in Vertiefungen des Strahlrohres eingelassen sind. Wie in Abbildung 2.2 angedeutet, befinden sich diese 18×20 mm^2 großen Fenster jeweils um 90^0 in φ versetzt bei einem θ-Winkel von 40^0. Die Wandstärke liegt im Bereich der Fenster bei nur 250μm und ermöglicht damit ein Detektieren niederenergetischer δ-Elektronen. Ein großes Problem hinsichtlich eines PIN-Dioden-Einbaus ergibt sich durch die Innenschale, die den zur Verfügung stehenden Platz auf 4,75mm in radialer Richtung begrenzt. Unter der Berücksichtigung, daß das Strahlrohr einen Innenradius von 75 mm hat, verringert sich dieses Maß für ein planares Objekt noch auf 4,21 mm. Die PIN-Dioden haben eine quadratische Form (10×10 mm^2) und sind 0.5 mm dick. Sie sind in einem Pertinaxträger eingebettet und werden von einem Metallgehäuse vor elektromagnetischen Einstreuungen geschützt [HEI95].



Abbildung 2.2: *Geometrische Situation am Ort der PIN-Dioden (Längsschnitt entlang des Strahlrohres, nicht maßstabsgetreu)*

Innere PIN-Diode

Ein sehr störender Umstand bei der Messung der δ-Elektronenrate mit Hilfe der vier außerhalb des Strahlrohres angebrachten PIN-Dioden ist die 250μm dicke Wandstärke des Alufensters. Der Einfluß dieser Aluminiumschicht durch Streuung und Energieverlust sorgt gerade im niederenergetischen Bereich der δ-Elektronen für enorme Effizienzverluste.

Seit der Strahlzeit im April/Mai 96 ist deshalb eine PIN-Diode in das Innere des Strahlrohres verlegt worden. Hier erwartet man auch für die niederenergetischen δ-Elektronen eine sehr gute Ausbeute, da der Verlauf der Teilchen vom Vertexpunkt ausgehend geradlinig ist und außer einer etwa 12μm dünnen Mylarfolie kein Hindernis im Wege steht. Zudem befindet sich das Teilchen während seines Weges ständig im Vakuum des COSY-Rings (bei einem Druck von nur ca. 10^{-9}mbar).

Verwirklicht wurde der Einbau so, wie es in Abbildung 2.3 skizziert ist. Eine geeignete Halterung sorgt für eine 50^0-Neigung der 10x10x1.8 mm^3 großen PIN-Diode. Zusammen mit der Positionierung unter $\theta_{lab} = 40^0$ wird auf diese Weise ein symmetrisches senkrechtes Auftreffen auf die PIN-Diodenfläche erreicht. Die obere PIN-Diode außerhalb des Strahlrohres fällt damit weg.



Abbildung 2.3: *Geometrische Anordnung der inneren PIN-Diode (nicht maßstabsgetreu)*

Aufgrund der geometrischen Änderungen und der wesentlich geringeren Massenbelegung zwischen Target und Luminositätsmonitor muß man von einer höheren Elektronenrate als auch von einer stark erhöhten Hadronenrate ausgehen. Die Hoffnung ist, durch eine höhere Statistik und eine bessere Effizienz den statistischen Fehler zu verringern und von Simulationen weniger stark abhängig zu sein. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, inwieweit die Verunreinigung durch den hadronischen Untergrund und anderen elektromagnetischen Streuquellen (wie zum Beispiel Strahlführungsmagneten) diese Verbesserung zulassen.

Zur Zeit werden Untersuchungen dieser Art von Rüdiger Groß-Hardt [GRO98] am Bonner Institut durchgeführt.

2.4 Elektronische Auslese

Hauptaufgabe der PIN-Dioden und der dahinter geschalteten Elektronik ist es, eine möglichst genaue und vollständige Erfassung der δ-Elektronen zu gewährleisten. Zum einen setzt dies eine gute Abtrennung von elektronischem Rauschen und äußeren elektromagnetischen Einstreuungen voraus, zum anderen eine Identifizierung der Streuteilchen. Während man Einstreuungen mit zusätzlichen Konstruktionen (siehe Faradaykäfig in Abschnitt 2.5) und geschickter Erdung begegnen kann, so ist das elektronische Rauschen durch die Wahl qualitativ hochwertiger Detektoren und Vorverstärker sowie einer geschickten Schwellenbestimmung zu vermindern. Vor allem der ladungsempfindliche Vorverstärker (Hybridmodul von Vitrohm) sollte ein sehr gutes Signal- zu Rauschverhältnis aufweisen. Auch möglichst kurze Kabelwege sind erfahrungsgemäß äußerst wichtig. Komplex wird die Elektronik vor allem durch zusätzliche Komponenten, die zur Abtrennung des hadronischen Untergrunds nötig sind, und durch die Gleichbehandlung aller vier PIN-Dioden.

Hinter dem Hauptverstärker teilt sich die Signalverarbeitung für jede PIN-Diode in einen Signalzweig und einen Triggerzweig. Im Signalzweig wird der Spannungsstoß in unipolarer Form auf einen ADC gegeben, bei geöffnetem Gate von der Datenaufnahme ausgelesen und dient der Bildung eines Energiespektrums. Dieses kann zum Vergleich mit Monte-Carlo Simulationen und zur nachträglichen Schwelleneinstellung und Eichung genutzt werden.

Der gesamte Signalweg ist um etwa $2\mu s$ gegen den Triggerzweig verzögert, da der Trigger für das rechtzeitige Öffnen des Gates verantwortlich ist und längere Verarbeitungszeit in Anspruch nimmt. Der Trigger erfolgt über einen TSCA[2]. Das Signal wird dort in bipolarer Form diskriminiert (vorteilhaft zur Unterdrückung von walk- und jitter-Effekten). Jedes Ereignis, dessen Impulshöhe über einer zuvor eingestellten Schwelle liegt, wird auf einen Zähler gegeben. Rauschsignale werden so vom TSCA abgefangen und erreichen weder den Zähler noch öffnen sie das Gate zum Auslesen des ADC. Ist ein Impuls getriggert worden, so muß dieses noch nicht automatisch das Auslesen der zugehörigen Signalhöhe bedeuten. Aufgrund der begrenzten Datenaufnahmekapazität und der zu erwartenden Ereignisrate im kHz-Bereich, würde die vollständige Verarbeitung jedes einzelnen PIN-Dioden-Signals die Aufnahme anderer Signale des EDDA-Detektors behindern. Um dies zu vermeiden, wird die Datenauslese mittels eines Ratedividers 10fach untersetzt. Außerdem muß das Signal noch eine logische Einheit durchlaufen, die bei bereits beschäftigter Datenaufnahme oder herausgefahrenem Target die Ereignisweiterverarbeitung sperrt. Letztendlich wird also der ADC nur für etwa 1% der Signale nach Totzeit der Datenaufnahme ausgelesen.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Ausleseelektronik ist die Unterscheidung der δ-Elektronen vom hadronischen Untergrund. Zu diesem Zweck ist noch ein zusätzlicher TDC eingebaut, um eine eventuelle Koinzidenz zwischen PIN-Diodensignalen und dahinterliegenden Ring- bzw. Stabelementen festzustellen. Man geht dabei von der unterschiedlichen Reichweite von δ-Elektronen und hadronischem Untergrund aus. Die Energie der δ-Elektronen reicht nicht aus, um ein Koinzidenzsignal in den Außenschalenelementen zu bewirken. Wird ein PIN-Diodensignal eines Hadrons getriggert, löst es ein Startsignal im TDC aus. Kurz darauf gelangt ein Stoppsignal aus den zugehörigen Stäben bzw. Ringen zum TDC (PIN-Koinzidenztrigger). Für ein bestimmtes Zeitintervall, festgelegt durch eine Schwelle im TDC, lassen sich so hadronische Ereignisse identifizieren.

Ein Problem stellt der große Abstand von der Außenschale zur PIN-Diode dar. Hadronen können auf diesem Wegabschnitt inelastische Reaktionen erleiden und so den PIN-Koinzidenztrigger nicht auslösen. Ein hadronisches Ereignis würde auf diese Art fälsch-

[2]Timing Single Channel Analyzer



Abbildung 2.4: *Elektronischer Schaltplan der PIN-Dioden, beispielhaft für eine PIN-Diode. TP2 bezeichnet den Strahlplatz des EDDA-Detektors im COSY-Ring. Davon räumlich getrennt ist der Datenanalyseraum (Med-Cave).*



Abbildung 2.5: *Logisches Schaltbild für die Triggerverknüpfung. Pfeile bedeuten einen Auslesevorgang. Gestrichelte Linien haben nur bei Auslösung der Datenaufnahme durch den PIN-Trigger Gültigkeit.*

licherweise als Elektron gezählt werden.

Fliegt ein elastisch gestreutes Proton durch die PIN-Diode, wird der Außenschalentrigger ausgelöst, sowie der PIN-Dioden-Trigger. Da der Außenschalentrigger schneller ist, wird nur die Auslese der Außenschale gestartet. Im Zähler der PIN-Diodenauslese wäre also ein Ereignis registriert, aber aufgrund der Totzeit der Datenaufnahme nicht als hadronisch identifiziert. Um diesen Fehler zu vermeiden, wird daher bei jedem ausgelösten Außenschalentrigger der ADC der PIN-Dioden mitausgelesen.

Ein weiterer nur schwer zu beziffernder Unsicherheitsfaktor kommt noch dazu. Die Information, welche der vier PIN-Dioden die Auslese des ADCs veranlaßt hat, geht verloren. Es werden nämlich unabhängig davon, welche PIN-Diode gefeuert hat, die ADC-Einträge aller PIN-Dioden aufgenommen. Dies erfordert offline ein nachträgliches, unsicheres „Schneiden“ im Energiespektrum.

2.5 Verbesserungen der PIN-Dioden-Messung

In der Novemberstrahlzeit des Jahres 1996 wurden die drei außen angebrachten PIN-Dioden gegen neue von der Firma Siemens ausgetauscht. Da die neuen PIN-Dioden wegen einer kleinen Formänderung des Pertinaxträgers nicht mehr in das alte Aluminiumgehäuse paßten, mußte auch eine andere Halterung konstruiert werden. In den vorangegangenen Strahlzeiten hatte sich gezeigt, wie empfindlich Diode und Elektronik auf Licht und Frequenzen benachbarter Magnete oder Netzgeräte reagiert. Zur Bewältigung dieser Problematik wird für jede PIN-Diode ein passendes Metallgehäuse entwickelt und so Schutz in Form eines Faraday'schen Käfigs geboten. Da die Vorderseite der PIN-Diode natürlich keine große Massenbelegung aufweisen darf, wird dort nur eine $12 \mu m$ dünne Mylarfolie vorgespannt. Diese ist einseitig mit Aluminium bedampft und schließt so innen leitend den Faradaykäfig. Hinsichtlich der vielen elektrischen Geräte und Leitungen ist auf die Einhaltung des vereinbarten Erdungssystems zu achten. Ansonsten ist die Gefahr von Erdschleifen[3] gegeben, die vor allem ein sauber definiertes Erdpotential verhindern. Erfahrunsgemäß achtet man daher beim Einbau darauf, daß das Aluminiumgehäuse das Strahlrohr nicht leitend berührt und erst später zusammen mit den anderen Faradaykäfigen geerdet wird.



Abbildung 2.6: *PIN-Diode eingebettet im Faradaykäfig aus einem Aluminiumgehäuse und 12 µm dünner einseitig leitender Mylarfolie (Querschnitt - nicht maßstabsgetreu)*

Eichung

Da man durch Vergleich mit Monte-Carlo Simulationen das Gesamtsystem auch im Detail verstehen möchte, ist eine Eichung unverzichtbar.

Die Eichung der neuen PIN-Dioden wurde mit Hilfe des Isotops ^{175}Hf durchgeführt. Dieses ^{175}Hf-Präparat liefert monoenergetische Konversionselektronen bis zu einem Energiebereich von ca. 400 keV. ^{175}Hf hat eine Halbwertszeit von siebzig Tagen und zerfällt über Elektroneneinfang in ^{175}Lu. Das angeregte ^{175}Lu fällt auf zwei Wegen in seinen Grundzustand - entweder über Emission von γ-Quanten oder Konversionselektronen. Im letzteren Fall wird die Energie auf ein Elektron der inneren Schalen übertragen, welches, vermindert um seine Bindungsenergie, aus dem Atomverband herausfliegt. Elektronen aus den energetisch höheren Schalen rücken unter Aussendung charakteristischer Röntgenstrahlung nach (Tabelle 2.3). Das Zerfallsschema und eine Auflistung der jeweiligen Energien, relativen Intensitäten und Konversionskoeffizienten zeigt Abbildung 2.7 bzw. Tabelle 2.2.

[3]wie Antennen wirkende Leitungsschleifen